

¡Felicidades por su compra del recinto acústico BC210/BC212 ó BC410!

Aunque la conexión y configuración de los recintos acústicos BC210/BC212/BC410 es muy sencilla y directa, le recomendamos que lea completamente este manual de instalación antes de usarlos. ¡Que disfrute!

Ejemplos de combinaciones de recintos



2x recintos 210 en torre

Enorme potencia y capacidad de graves con el sonido preciso, rápido y definido asociado habitualmente con los altavoces de 10"

1x212 + 2x210

Una combinación de precisión e incluso más graves gracias al recinto de 2x12"

2x410

El clásico 8x10 a partir de combinar 2x410. Un sonido crujiente pero sobrado de potencia

410 + 212

Una combinación perfecta para la máxima respuesta en graves, precisión y cuerpo



Para garantizar la seguridad de sus amigos músicos y la suya propia, asegúrese siempre de la estabilidad de los recintos colocados en torre y tome las medidas adecuadas para evitar que puedan caerse o quedar inseguros. Tenga también en cuenta que solo debe apilar en vertical dos recintos acústicos.



Conexiones de altavoz

Puede usar conectores Speakon tanto para la entrada como para el enlace (Link). Conecte la salida del amplificador a uno de los conectores y haga el enlace a un segundo recinto usando el otro conector.

Tenga en cuenta lo siguiente:

La impedancia para el BC210, BC212 es 8 Ohmios

La impedancia para el BC410 es 4 Ohmios

Todos los amplificadores de bajo de TC Electronic pueden dar señal a cualquier combinación de hasta tres recintos acústicos TC Electronic de 8 Ohmios, o hasta dos recintos de 8 Ohmios de otras marcas.

Dependiendo del modelo de amplificador TC Electronic, puede combinar un recinto BC410 (4 Ohmios) con uno o dos recintos distintos.

Consulte nuestra guía de configuración de altavoces que encontrará en www.tcelectronic.com/cabconfig



Si, por accidente, conecta una combinación no válida de recintos a un amplificador de bajos TC Electronic, el modo de protección del amplificador será activado, pero el amplificador no resultará dañado.

Especificaciones

- Cabezales Eminence exclusivos (210 = 2x10", 212 = 2x12" 410 = 4x10")
- Tweeter: Diafragma de titanio de 33 mm Eminence
- Capacidad de potencia: 210 & 212: 250 W 410: 500 W
- Contrachapado de 15 mm
- Recinto de madera fabricado a mano
- Recubrimiento de Tolex
- Parrilla metálica
- Tobera trasera

Dimensiones y peso

210: LxAxP	- 462x662x380 mm
Peso	- 19 kg / 41.6 lbs
212: LxAxP	- 462x662x380 mm
Peso	- 20 kg / 43.8 lbs
410: LxAxP	- 594 x 662 x 426 mm
Peso	- 27 kg / 59.1 lbs

Especificaciones y aspecto sujetos a cambios sin previo aviso

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todos los avisos.
- Siga lo indicado en las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua.
- Límpielo solo con un trapo seco.
- Utilice únicamente accesorios o complementos especificados por el fabricante.



Utilice este aparato solo con un soporte, trípode, base o mesa especificado por el fabricante o que se venda con el propio aparato. Cuando use un bastidor con ruedas, tenga cuidado al mover la combinación bastidor/aparato para evitar que vuelquen.

Atención

- Debe tener presente que cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobada expresamente en este manual puede anular su autorización a usar este aparato.

Reparaciones

- Dentro de este aparato no hay piezas susceptibles de ser reparadas por el propio usuario.
- Dirija cualquier reparación al servicio técnico oficial.